


## IB2 PLUS BK

Cod. **08027208**EAN **8422248109420**

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|              |               |
|--------------|---------------|
| EAN/UPC      | 8422248109420 |
| Sous-famille | Induction     |

### Fiche produit

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Nombre de zones de cuisson        | 2         |
| Zone 1 : Technologie              | Induction |
| Zone 1 : Type de zone             | Simple    |
| Zone 1 : Position                 | Right     |
| Zone 1 : Diamètre de la zone (mm) | 16        |
| Zone 1 : Puissance (kW)           | 14        |
| Zone 1 : Consommation (Wh/kg)     | 1851      |
| Zone 2 : Technologie              | Induction |
| Zone 2 : Type de zone             | Simple    |
| Zone 2 : Position                 | Left      |
| Zone 2 : Diamètre de la zone (mm) | 21        |
| Zone 2 : Puissance (kW)           | 23        |
| Zone 2 : Booster (kW)             | 1763      |
| Zone 2 : Consommation (Wh/kg)     | 183       |

### Dimensions

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Largeur (mm)                  | 590       |
| Hauteur (mm)                  | 68        |
| Profondeur (mm)               | 350       |
| Largeur incorporée (mm)       | 560       |
| Hauteur intégrée (mm)         | 320       |
| Profondeur incorporée (mm)    | 88        |
| Système d'installation facile | Quick Fix |

### Finition

|          |       |
|----------|-------|
| Matériau | Verre |
| Biseau   | Avant |

### Contrôle

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Type de contrôle                  | Slider Touch Control |
| Position de contrôle              | Front Right          |
| Contrôle indépendant par zone     | -                    |
| Contrôle caché                    | -                    |
| Niveaux de puissance              | 9 + Booster          |
| Type de bouton                    | N/A                  |
| Programmation du temps de cuisson | √                    |
| Alarme à compte à rebours         | √                    |
| Gestion de l'énergie              | -                    |

### Sécurité

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Verrouillage de sécurité                         | √   |
| Verrouillage enfants                             | Non |
| Indicateur de chaleur résiduelle                 | √   |
| Détection automatique des ustensiles de cuisine  | √   |
| Détection intelligente des ustensiles de cuisine | -   |
| Arrêt automatique de sécurité                    | √   |
| Protection contre les déversements de liquides   | √   |

### Raccordement électrique

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Tension nominale (V)                    | 220-240  |
| Fréquence nominale (HZ)                 | 50/60    |
| Puissance nominale d'entrée (W)         | 3700     |
| Option de raccordement multiphase       | 2 phases |
| Protection contre les chocs électriques | Classe I |
| Type de prise                           | No plug  |

